

DJ コントローラー

DDJ-GRV6



ファームウェアアップデートマニュアル

コンピュータを使用してアップデートをする

rekordbox for iOS/Android をご使用のお客様は、モバイルデバイスからファームウェアアップデートが可能です。
「モバイルデバイスを使用してアップデートをする」へ進んでください。

A. DDJ-GRV6 の現在のファームウェアバージョンを確認する

1. DDJ-GRV6 を USB ケーブルでお使いの PC/Mac に接続します


2. ファームウェアバージョンを確認します

- Mac の場合

- ① Option キーを押しながら、アップルメニュー > [システム情報]をクリックして、システムレポートを開きます。
- ② [ハードウェア] > [USB]をクリックすると DDJ-GRV6 が表示されるので、バージョンを確認します。



- Windows の場合
 - ① スタートボタンを右クリック後に表示されるメニューから[デバイスマネージャー]を選択します。
 - ② [サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー] > [DDJ-GRV6]を右クリックし、[プロパティ]を選択します。
 - ③ 「詳細」タブの「プロパティ」のプルダウンメニューから[ハードウェア ID]を選択します。
 - ④ 「値」に表示される“REV_xxxx”の x 部分がファームウェアバージョンです。
(例：REV_0100 のとき、ファームウェアバージョン 1.00 を意味します)



B. ダウンロードしたファイルの内容を確認する

1. ダウンロードしたファイルを解凍します

- Mac の場合
[DDJ-GRV6_vxxx_MAC.dmg]をダブルクリックしてマウントして下さい。
- Windows の場合
ダウンロードした[DDJ-GRV6_vxxx_WIN.zip]をデスクトップなど任意のフォルダーに置き、解凍してください。

2. 解凍したファイルの内容を確認します

- Mac の場合
[DDJ-GRV6_vxxx_MAC]フォルダーが展開されます。下記のファイルがフォルダー内に存在することを確認します。
[DDJ-GRV6_vxxx.app]
- Windows の場合
[DDJ-GRV6_vxxx_WIN]フォルダーが作成されます。下記のファイルがフォルダー内に存在することを確認します。
[DDJGRV6UpdateProgram.exe]
[ddjgrv6hid.dll]
[ddjgrv6_vxxx.bin]

✓ **xxx** が新しいファームウェアバージョンとなります。

- ✓ コンピュータの設定によって、拡張子（.exe および.app）が表示されない可能性があります。

C. DDJ-GRV6 側のアップデート準備をする

1. PC/Mac と DDJ-GRV6 を接続します

PC/Mac と DDJ-GRV6 を付属の USB ケーブルまたは市販の USB C to C ケーブルで接続してください。



D. PC/Mac を操作してアップデートを実行する


アップデートを実行する前に起動しているアプリケーションを全て終了してください。

1. アップデートプログラムを起動

- Mac の場合
[DDJ-GRV6_vxxx.app] をダブルクリックして実行してください。
- Windows の場合
[DDJGRV6UpdateProgram.exe] をダブルクリックして実行してください。

2. 言語選択画面

ご使用になる言語を選択して[OK]をクリックしてください。(下記は日本語選択時の画面です)




3. バージョン確認画面

更新バージョンが x.xx であることを確認して、[開始]をクリックしてください。（下記画面のバージョン表示は一例です）
アップデート中は USB ケーブルを絶対に抜かないでください。
ノートパソコンをご使用の場合はノートパソコンに AC アダプターを接続してご使用ください。




4. アップデート実行中画面

プログレスバーが右端に到達するまで待ちます。
アップデート実行中は DDJ-GRV6 のレベルメーターが点滅します。



5. アップデート完了画面

下記画面が表示されたら[OK]をクリックしてください。



6. DDJ-GRV6 再起動


アップデートが完了後、DDJ-GRV6 は自動的に再起動します。

E. ファームウェアバージョンを確認する

前述の「A.DDJ-GRV6 の現在のファームウェアバージョンを確認する」と同じ手順で DDJ-GRV6 のファームウェアバージョンを確認します。ファームウェアバージョンがアップデートしたいバージョンになっていればアップデートは終了です。

アップデートが失敗した場合の対処方法

アップデートが失敗した場合は、アップデートプログラムを終了させ、一旦 USB ケーブルを抜いてから前述の「C.DDJ-GRV6 側のアップデート準備をする」の手順から再度実施してください。



【参考情報】

本アップデートプログラムの対象 OS はサポートページを参照してください。

pioneerdj.com/ja-jp/support/

アップデートの所要時間は約 1 分です。

画面は開発中の物であり一例です。

モバイルデバイスを使用してアップデートをする

- ✓ モバイルデバイスからファームウェアのアップデートを行うには、rekordbox for iOS/Android が必要です。
- ✓ ファームウェアをダウンロードするために、インターネット接続環境が必要です。
- ✓ モバイルデバイスのバッテリー残量は、少なくとも 50%以上の状態にしてください。

A. DDJ-GRV6 の現在のファームウェアバージョンを確認する

1. 電源用 USB 端子に AC アダプター等を USB 接続し、DDJ-GRV6 の電源を ON にします
2. デバイス用 USB 端子にお使いのモバイルデバイスを USB 接続します
3. ファームウェアバージョンを確認します

- iOS の場合

[設定]アイコンをタップし、[一般] > [情報] > [DDJ-GRV6] (*) を選択し、[ファームウェアバージョン]を確認する。

情報	
製造元	AlphaTheta Corporation
モデル番号	DDJ-GRV6
シリアル番号	DFMP000016QP
ファームウェアバージョン	1.0.0
ハードウェアバージョン	1.0.0

(*) [DJ CONTROLLER]と表示される場合もあります。

- Android の場合

DDJ-GRV6 のバージョンを確認する方法はありません。

「B. アップデートの準備をする」へ進んでください。

B. アップデートの準備をする

1. DDJ-GRV6 の電源を ON にします

電源用 USB 端子に AC アダプター等を接続し、DDJ-GRV6 の電源を ON にします。

2. モバイルデバイスと DDJ-GRV6 を接続します

モバイルデバイスと DDJ-GRV6 を適切な USB ケーブルで接続してください。



C. rekordbox for iOS/Android を操作してアップデートを実行する

1. rekordbox for iOS/Android を起動する


rekordbox アイコンをタップしてください。

2. 設定画面へ移動する

画面中央部の rekordbox アイコンをタップします。



設定アイコンをタップします。




[DDJ-GRV6]をタップして設定画面を開き、[ファームウェアアップデート]をタップします。



※既に最新のファームウェアの場合は [DDJ-GRV6 ファームウェアは最新版です。] と表示されます。

3. アップデートを開始する

[アップデート]をタップします。



[ソフトウェア使用許諾書]の内容をよく読み、同意する場合は[同意します]をタップします。

※同意しない場合は[キャンセル]をタップし、アップデートをキャンセルしてください。

ソフトウェア使用許諾契約書

ファームウェアダウンロードの前に、ソフトウェア使用許諾契約書に同意ください。

ソフトウェア使用許諾契約書

このソフトウェア使用許諾契約書(以下「本契約」といいます)は、お客様とAlphaTheta株式会社(以下「当社」といいます)との間における、DJ機器用ソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます)の使用に関する事項を定めるものです。

本ソフトウェアをインストールし、あるいはご利用になるにあたっては、必ず以下の条項をよくお読み下さい。お客様が本ソフトウェアをご利用になった場合は、本契約に同意されたものとします。もし本契約に同意されない場合には、本ソフトウェアのインストール及びご利用をおやめ下さい。

(使用許諾)

本契約の内容に従うことを条件として、お客様は、本ソフトウェアを一台のパーソナル・コンピュータ又は携帯端末にインストールして使用することができます。

キャンセル

同意します

4. アップデート実行中の画面

100%になるまで待ちます。

アップデート実行中は DDJ-GRV6 のレベルメーターが点滅します。



5. アップデート完了画面

下記画面が表示されたら[OK]をタップしてください。



6. DDJ-GRV6 再起動

アップデートが完了後、DDJ-GRV6 は自動的に再起動します。

D. ファームウェアバージョンを確認する

前述の「**A. DDJ-GRV6 の現在のファームウェアバージョンを確認する**」と同じ手順で DDJ-GRV6 のファームウェアバージョンを確認します。ファームウェアバージョンがアップデートしたいバージョンになっていればアップデートは終了です。

アップデートが失敗した場合の対処方法

アップデートが失敗した場合は、USB ケーブルを全て抜き前述の「**B. アップデート準備をする**」の手順から再度実施してください。

商標および登録商標について

- ・ rekordbox™は、AlphaTheta株式会社の商標または登録商標です。
- ・ Macは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- ・ iOSは、米国その他の国におけるCiscoの商標または登録商標です。
- ・ Androidは、Google LLCの商標または登録商標です。
- ・ Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ・ その他記載されている商品名、技術名および会社名などは、各社の商標または登録商標です。